



No	OZELLİKLER	ThruScan/s3	ThruScan/s6	ThruScan/s9	ThruScan/sX	ThruScan/s27-i	ThruScan/sX-i	ThruScan/sX-WP
13	<b>LCD Ekran Üzerinde Çevresel Manyetik Gürültü Düzeyi İzleme Özelliği</b>	EVET	EVET	EVET	EVET / GERÇEK ZAMANLI GRAFİKSEL GÖSTERİMLE	EVET / GERÇEK ZAMANLI GRAFİKSEL GÖSTERİMLE	EVET / GERÇEK ZAMANLI GRAFİKSEL GÖSTERİMLE	EVET / GERÇEK ZAMANLI GRAFİKSEL GÖSTERİMLE
14	<b>Menü Girişi için Mekanik Kilit ile Koruma Özelliği</b>	HAYIR 4 Haneli PIN Kod Koruması	HAYIR 4 Haneli PIN Kod Koruması	EVET MEKANİK KİLİT + 4 Haneli PIN KOD Koruması	EVET MEKANİK KİLİT + 4 Haneli PIN KOD Koruması	EVET MEKANİK KİLİT + 4 Haneli PIN KOD Koruması	EVET MEKANİK KİLİT + 4 Haneli PIN KOD Koruması	EVET MEKANİK KİLİT + 4 Haneli PIN KOD Koruması
15	<b>LCD Ekran</b>	4*20 Karakter LCD	4*20 Karakter LCD	4*20 Karakter LCD	64*128 Grafik LCD (GLCD)	64*128 Grafik LCD (GLCD)	64*128 Grafik LCD (GLCD)	64*128 Grafik LCD (GLCD)
16	<b>IP Koruma Sınıfı</b>	IP 20 (EN 60529) IP65 Ops	IP 20 (EN 60529) IP65 Ops	IP 44 (EN 60529) IP65 Ops	IP 44 (EN 60529) IP65 Ops	IP 44 (EN 60529) IP65 Ops	IP 65 (EN 60529)	IP 65 (EN 60529)
17	<b>IR Pass Sensör ON/OFF özelliği ile Sürekli Aktif ya da Sensör Aktivasyonu ile çalışma</b>	Evet	Evet	Hayır	Evet (Sürekli Aktif / Sensör Aktivasyonlu (Çalışma Modu Seçim Olanağı))	Evet (Sürekli Aktif / Sensör Aktivasyonlu (Çalışma Modu Seçim Olanağı))	Evet (Sürekli Aktif / Sensör Aktivasyonlu Çalışma Modu Seçim Olanağı)	Evet (Sürekli Aktif / Sensör Aktivasyonlu (Çalışma Modu Seçim Olanağı))
18	<b>Grafiksel ortam manyetik gürültü gösterimi/çizimi</b>	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet
19	<b>SRC SCADA Uzak Bilgisayar İzleme ve Ayar Programı SRC SCADA Uzaktan Bilgisayar ile Gerçek Zamanlı (Real Time) İzleme Giriş/Çıkış Bilgilerini Raporlama ve Ayar Yapabilme Programı</b>	Evet -(Basit Versiyon) / Uzak PC ile 100 m Kablo Bağlantısı/Ayar Yapma Yazılım Opsiyoneldir	Evet -(Basit Versiyon) / Uzak PC ile 100 m Kablo Bağlantısı /Ayar Yapma Yazılım Opsiyoneldir	Evet / Uzak PC ile Ayar Yapma, Alarm ve Sayaç Bilgilerini Okumaya izin verir (100 m Kablo Bağlantısı ile) Yazılım Opsiyoneldir	Evet - Uzak PC ile Ayar Yapma,Alarm ve Sayaç Bilgilerini Okumaya izin verir (100 m Kablo Bağlantısı ile) Yazılım Opsiyoneldir	Hayır	KTMD ve mobil/tablet arasında WI-FI aracılığıyla SRC SCADA, bölgesel ayar, giriş-çıkış sayacı, ayar değiştirme ve istatistik tutabilen yazılım seçeneği.	Evet - Uzak PC ile Ayar Yapma,Alarm ve Sayaç Bilgilerini Okumaya izin verir (100 m Kablo Bağlantısı ile) Yazılım Opsiyoneldir
20	<b>Bataryadan ON/OFF çalışabilme özelliği ile Elektrik Bağlantısı olmadan Çalışabilme, Standart Batarya ile 2 saat çalışma Elektrik kesintisi durumunda 2 saate kadar(daha uzun süre opsiyonel) kesintisiz çalışabilme</b>	Hayır (ops)	Hayır (ops)	Evet	Evet	Evet	Evet (1/2 saat) 2-3 saat ve daha fazlası opsiyonel)	Evet
21	<b>Kontrol Ünitesi üzerinde Batarya Çalışma Modu Gösterimi - LED indikasyon Kontrol Paneli Üzerinde Batarya Çalışma Modu Göstergesi</b>	Hayır (Ops)	Hayır (Ops)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
22	<b>Batarya Zayıfladığında Tamamen Boşalmasını önlemek için Otomatik Kapanma Özelliği</b>	Hayır	Hayır	Evet (Sesli ve Görsel Çok Düşük Batarya Uyarısından sonra KTMD Otomatik Olarak Kapanacaktır)	Evet (Sesli ve Görsel Çok Düşük Batarya Uyarısından sonra KTMD Otomatik Olarak Kapanacaktır)	Evet (Sesli ve Görsel Çok Düşük Batarya Uyarısından sonra KTMD Otomatik Olarak Kapanacaktır)	Evet (Sesli ve Görsel Çok Düşük Batarya Uyarısından sonra KTMD Otomatik Olarak Kapanacaktır)	Evet (Sesli ve Görsel Çok Düşük Batarya Uyarısından sonra KTMD Otomatik Olarak Kapanacaktır)
23	<b>Röle Çıkışı</b>	Hair	Hair	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

No.	OZELLİKLER	ThruScan/s3	ThruScan/s6	ThruScan/s9	ThruScan/sX	ThruScan/s27-i	ThruScan/sX-i	ThruScan/sX-WP
24	Video Takip Ünitesi	Hayır	Hayır	Hayır	Evet (Opsiyonel) Kamera Modülü/Anakarta Bütünleşik DVR Sistemi/SD Kart/TV Bağlantısı için Video Soketi (TV Pakete Dahil Değildir)	Evet (Opsiyonel) Kamera Modülü/Anakarta Bütünleşik DVR Sistemi/SD Kart/TV Bağlantısı için Video Soketi (TV Pakete Dahil Değildir)	Evet (Opsiyonel) Kamera Modülü/Anakarta Bütünleşik DVR Sistemi/SD Kart/TV Bağlantısı için Video Soketi (TV Pakete Dahil Değildir)	Evet (Opsiyonel) Kamera Modülü/Anakarta Bütünleşik DVR Sistemi/SD Kart/TV Bağlantısı için Video Soketi (TV Pakete Dahil Değildir)
25	IRDA (Pilot) Uzaktan Kumanda	Hayır	Hayır	Hayır	Evet (Opsiyonel)	Evet (Opsiyonel)	Evet (Opsiyonel)	Evet (Opsiyonel)
26	Sesli ve Görsel Alarmların Farkedilebilirliği	2 metre	2 metre	4 metre	4 metre	4 metre	4 metre	4 metre
27	Otomatik Frekans Seçim Özelliği	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
28	Manyetik Enterferanstan / Hareketli Metalden Etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 200 cm mesafede etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 200 cm mesafede etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 200 cm mesafede etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 200 cm mesafede etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 200 cm mesafede etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 150 cm mesafede etkilenmeme	Sabit Metallerden 10 cm, Hareketli Metallerden 200 cm mesafede etkilenmeme
29	Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C -70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C
30	Ağırlık	60 Kg	60 Kg	60 Kg	61 Kg	61 Kg	61 Kg	63 Kg
31	Kurulu Ölçüler (cm)– Genişlik Yükseklik Derinlik	İç / Dış 74 85 200 220 68 68	İç / Dış 74 85 200 220 68 68	İç / Dış 74 85 200 220 68 68	İç / Dış 74 85 200 220 68 68	İç / Dış 74 85 200 220 68 68	İç / Dış 72 83 200 220 68 68	İç / Dış 74 85 (Yağmur Şap: 94) 200 220 (Y. Şapkas: 223) 68 68 (Yağ. Şapkas: 60)
32	Lisan Seçimi	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca, Arapça	İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca
33	Ayarlanabilir Rastgele Alarm Verme Özelliği (%0 ile %100 Arasında)	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet Metal Nesne Taşımayanlarda Cihazın Farklı Ses Tonunda Alarm Vermesi Sağlanır	Evet Metal Nesne Taşımayanlarda Cihazın Farklı Ses Tonunda Alarm Vermesi Sağlanır	Hayır
34	Algılama İstatistiklerini Hafızada Saklama Özelliği	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet,Son 50 Metal Algılamasına Ait Zaman ve Büyüklük Değerlerini Saklar ve İstenildiğinde Ekranından(GLCD) Bilgilere Ulaşıla bilir	Hayır